




Telefon-Einstellungen am Apparat

Anrufumleitung direkt

Durch diese Funktion wird jeder Anruf direkt umgeleitet.




Die Umleitung erfolgt auf die Nummer, die Sie als Zielnummer angegeben haben

Einschalten	Status abfragen	Ausschalten
*21<Zielnummer># 	*#21 	#21 

Anrufumleitung, wenn besetzt

Durch diese Funktion wird jeder Anruf umgeleitet, wenn Ihre Leitung besetzt ist.




Die Umleitung erfolgt auf die Nummer, die Sie als Zielnummer angegeben haben.

Einschalten	Status abfragen	Ausschalten
*67<Zielnummer># 	*#67 	#67 

Anrufumleitung, wenn keine Antwort

Durch diese Funktion wird jeder Anruf umgeleitet, wenn keine Antwort erfolgt.




Die Umleitung erfolgt auf die Nummer, die Sie als Zielnummer eingegeben haben.

Einschalten (nach 6 mal klingeln)	Status abfragen	Ausschalten
*61<Zielnummer># 	*#61 	#61 

Anrufumleitung, bei Signalunterbruch / Störung

Durch diese Funktion wird jeder Anruf umgeleitet, sollte der Anschluss nicht funktionieren.




Die Umleitung erfolgt auf die Nummer, die Sie als Zielnummer eingegeben haben.

Einschalten (nach 6 mal klingeln)	Status abfragen	Ausschalten
*61<Zielnummer># 	*#61 	#61 

Ruhe vor dem Telefon

Durch diese Funktion werden alle Anrufe abgewiesen.




Dem Anrufer wird mit einer Ansage mitgeteilt, dass Sie nicht gestört werden möchten.

Einschalten	Status abfragen	Ausschalten
*26# 	*#26 	#26 

Abweisen anonymer Anrufer

Durch diese Funktion werden alle anonymen Anrufe abgewiesen.

Dem Anrufer wird mit einer Ansage mitgeteilt, dass Sie keine anonymen Anrufe entgegennehmen.

Einschalten	Status abfragen	Ausschalten
*99# 	*#99 	#99 

Eigene Nummer unterdrücken

Bei Mobiltelefonen, analogen und ISDN-Anschlüssen wird Ihre Telefonnummer auf dessen Telefon angezeigt.

Diese Funktion verhindert, dass Ihre Telefonnummer übertragen wird.


*31<Zielnummer>  (einzelner Anruf)


Deaktivieren aller Dienste

Durch diese Funktion können Sie alle zuvor aktivierten Dienste deaktivieren.

*00 

Anrufbeantworter



Callbox Telefonnummer: 086 <eigene Telefonnummer mit Vorwahl >  (Bsp 086 033 123 45 67)

Einwahl auf die Callbox ab einem fremden Anschluss: 086 <eigene Telefonnummer mit Vorwahl>  <PIN>#

Die CallBox muss vorgängig unter Tel. 033 827 01 01 aktiviert werden.

Anrufe bei keiner Antwort auf die Callbox umleiten

Durch diese Funktion wird jeder Anruf auf die Callbox umgeleitet, wenn keine Antwort erfolgt.

Einschalten (nach 6 mal klingeln)	Status abfragen	Ausschalten
*61<Callbox Tel.-Nr.># 	*#61 	#61 